



Модульный светодиодный светильник с сенсорным управлением предназначен для освещения рабочих поверхностей кухни и письменного стола, подсветки шкафов и т.д. Может применяться в виде основного или дополнительного освещения. Сенсорная система позволяет управлять освещением без применения стандартных выключателей.

Модульный светодиодный светильник с сенсорным управлением Navigator **NEL-T1**

- ✓ Компактный алюминиевый корпус
- ✓ Ультратонкий профиль – всего 9 мм
- ✓ Матовый рассеиватель
- ✓ Высокоэффективные светодиоды Epistar
- ✓ Сенсорное управление
- ✓ Плавная регулировка яркости одним касанием
- ✓ Срок службы 30 000 часов



Источник питания подключается к основному модулю через специальный разъем «джэк».



Простая и надежная система установки светильника.



Подключение дополнительных модулей с помощью жесткого или гибкого соединения.



Сенсорное управление.

Включение и выключение светильника производится однократным нажатием на сенсорный выключатель основного модуля. Длительное нажатие на сенсорный выключатель (более 2 секунд) позволяет регулировать яркость свечения.



Кнопка включения подсвечена синим светом в выключенном состоянии светильника, что позволяет легко найти его в темноте.

Модель	Мощность, Вт	Напряжение питания, В	Световой поток, лм	Цветовая температура, К	Индекс цветопередачи, Ra	Степень защиты	Размеры, мм	Штрихкод
Основной модуль								
NEL-T1-3-4K-LED-TOUCH	3	DC 12	225	4000	>80	IP20	300*25*9	4670004 71977 0
NEL-T1-5-4K-LED-TOUCH	5	DC 12	375	4000	>80	IP20	500*25*9	4670004 71979 4
Дополнительный модуль								
NEL-T1-3-4K-LED-ADD	3	DC 12	225	4000	>80	IP20	300*25*9	4670004 71976 3
NEL-T1-5-4K-LED-ADD	5	DC 12	375	4000	>80	IP20	500*25*9	4670004 71978 7

Внимание! При подключении дополнительных модулей необходимо учитывать мощность адаптера. Адаптер поставляется в комплекте с основным модулем.